

# LiteTec

## Паспорт.

### LDP-1099RT45

#### 1/3" купольная цветная камера



#### НАЗНАЧЕНИЕ

Телевизионная (ТВ) камера **LDP-1099RT45** предназначена для визуального наблюдения на экране монитора контролируемых зон в составе охранной телевизионной системы и может входить в состав видеосистемы с любой коммутационной аппаратурой, предназначенной для работы со стандартным видеосигналом (коммутаторы, квадраторы, мультиплексоры, цифровые видео регистраторы и т.п.).

#### ОСОБЕННОСТИ

1. Не содержит вредных веществ в соответствии с RoHS.
2. Высокое разрешение: 800ТВЛ.
3. Механический ИК-фильтр.
4. Долговечность и высокая надежность камеры.
4. Защита от электрических помех.
5. Простота в использовании за счет небольшого размера.

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- 1. Никогда не направляйте камеру против солнца.**  
Не подвергайте объектив воздействию прямых солнечных лучей или яркого света, так как это может привести к повреждению чувствительного элемента.
- 2. Обращайтесь с камерой с осторожностью.**  
Оберегайте камеру от ударов. Неаккуратное обращение может привести к повреждению камеры
- 3. Требуется подходящие условия эксплуатации.**  
Камера предназначена для работы в помещении и на улице. Допустимый диапазон температур для работы камеры составляет от  $-10^{\circ}\text{C}$  до  $+45^{\circ}\text{C}$ , а допустимая влажность не более 80%.
- 4. Протирайте переднюю поверхность чувствительного элемента.**  
Рекомендуется чистить поверхность чувствительного элемента перед установкой объектива и каждый раз при смене объектива. Для чистки следует использовать замшевую салфетку (очень тонкую и мягкую ткань) для объектива или ватную палочку и этиловый спирт. С их помощью требуется аккуратно удалить отпечатки пальцев или пыль.
- 5. Проверьте напряжение питания.**  
Напряжение питания должно быть в пределах допустимого диапазона.

#### 6. Техническое обслуживание.

Не пытайтесь производить техническое обслуживание или ремонт. Любой ремонт или обслуживание должны производиться квалифицированным специалистом.

#### 7. Повреждения, требующие ремонта.

Отключите питание устройства и обратитесь к квалифицированному специалисту в следующих случаях:

- При повреждении шнура питания или вилки.
- При попадании жидкости или предметов внутрь устройства.
- В случае повреждения кожуха.
- В случае обнаружения явных изменений в качестве работы устройства.

#### СПЕЦИФИКАЦИЯ

Камера	LDV-1099RT45
Тип сигнала	PAL
Матрица	1/3" CMOS PC1099K
Процессор	PC1099K
Кол-во пикселей	1024(Г) X 480(В)
Разрешение	800ТВЛ
Минимальная освещенность	0 Люкс(с ИК подсветкой)
Дальность ИК	20 м.
Включение ИК	АВТО
Механический ИК-фильтр	АВТО
Видео выход	1.0Vp-p композитный/75Ω ; BNC
Отношение сигнал/шум:	48 дБ
Гамма-коррекция:	0,45
Синхронизация	Внутренняя
Скорость электр. Затвора	1/50~1/100,000сек.
Автоматическая регулировка усиления(AGC)	АВТО
Объектив	f=2.8-12 мм
Питание:	12В DC / 350mA
Диапазон температур рабочих/хранения	$-10^{\circ}\text{C}\sim 45^{\circ}\text{C}$ / $-30^{\circ}\text{C}\sim 60^{\circ}\text{C}$
Макс. влажность:	80%
Размеры	149(Дм)×99(В)
Вес	520 гр.

#### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- |                        |         |
|------------------------|---------|
| 1. Камера LDP-1099RT45 | - 1 шт. |
| 2. Паспорт             | - 1 шт. |
| 3. Упаковка            | - 1 шт. |