

# LiteTec

## Паспорт.

### LDV-138CK40

#### 1/3" уличная цветная камера



#### НАЗНАЧЕНИЕ

Телевизионная (ТВ) камера **LDV-138CK40** предназначена для визуального наблюдения на экране монитора контролируемых зон в составе охранной телевизионной системы и может входить в состав видеосистемы с любой коммутационной аппаратурой, предназначенной для работы со стандартным видеосигналом (коммутаторы, квадраторы, мультиплексоры, цифровые видео регистраторы и т.п.).

#### ОСОБЕННОСТИ

1. Не содержит вредных веществ в соответствии с RoHS.
2. Разрешение: 1200ТВЛ.
3. Долговечность и высокая надежность камеры достигнуты при помощи новейшей CCD матрицы.
4. Влагозащищенный и вандалозащищенный корпус.
5. Защита от электрических помех.
6. Простота в использовании за счет небольшого размера.

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. **Никогда не направляйте камеру против солнца.**  
Не подвергайте объектив воздействию прямых солнечных лучей или яркого света, так как это может привести к повреждению чувствительного элемента.
2. **Обращайтесь с камерой с осторожностью.**  
Оберегайте камеру от ударов. Неаккуратное обращение может привести к повреждению камеры
3. **Требуются подходящие условия эксплуатации.**  
Камера предназначена для работы в помещении и на улице. Допустимый диапазон температур для работы камеры составляет от -40°С до +45°С, а допустимая влажность не более 80%.
4. **Протирайте переднюю поверхность чувствительного элемента.**  
Рекомендуется чистить поверхность чувствительного элемента перед установкой объектива и каждый раз при смене объектива. Для чистки следует использовать замшевую салфетку (очень тонкую и мягкую ткань) для объектива или ватную палочку и этиловый спирт. С их помощью требуется аккуратно удалить отпечатки пальцев или пыль.
5. **Проверьте напряжение питания.**  
Напряжение питания должно быть в пределах

допустимого диапазона.

#### 6. Техническое обслуживание.

Не пытайтесь производить техническое обслуживание или ремонт. Любой ремонт или обслуживание должны производиться квалифицированным специалистом.

#### 7. Повреждения, требующие ремонта.

Отключите питание устройства и обратитесь к квалифицированному специалисту в следующих случаях:

- При повреждении шнура питания или вилки.
- При попадании жидкости или предметов внутрь устройства.
- В случае повреждения кожуха.
- В случае обнаружения явных изменений в качестве работы устройства.

#### СПЕЦИФИКАЦИЯ

Камера	LM-138CK40
Тип сигнала	PAL
ПЗС-матрица	1/3" Sony Exmor CMOS (IMX138)
Процессор	FH8520
Кол-во пикселей	1280(Г) X 960(В)
Разрешение	1200ТВЛ
Минимальная освещенность	0 Люкс(с ИК подсветкой)
Дальность ИК	40 м.
Включение ИК	АВТО
Механический ИК-фильтр	АВТО
Видео выход	1.0Vp-p композитный/75Ω ; BNC
Отношение сигнал/шум:	48 дБ
Гамма-коррекция:	0.45
Синхронизация	Внутренняя
Меню	OSD
Скорость электр. Затвора	1/50~1/100,000сек.
Цифровая система день/ночь	Цвет/ЧБ/АВТО
Автоматическая регулировка усиления(AGC)	АВТО
Компенсация засветки	BLC / ВЫКЛ
Детектор движения	ВКЛ / ВЫКЛ
Объектив	f=2.8-12 мм
Питание:	12В DC / 500мА
Диапазон температур рабочих/хранения	-40°С~45°С / -30°С~60°С
Макс. влажность:	80%
Размеры	228(Ш)×97(В)×82(Д)мм
Вес	1600 гр.

#### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Камера LDV-138CK40 - 1 шт.
2. Паспорт - 1 шт.
3. Упаковка - 1 шт.